

Eğer sigorta sürekli yanıyor, muhtemelen bir elektrik arızası vardır. Motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.

## Motor Yağı

Motor yağı tüketimi ve yağ kalitesi sürüş koşullarına göre ve zaman içerisinde bozulur. Motor yağ seviyesini kontrol ederek tavsiye edilen yağdan gerektiği kadar doldurun. Kirli veya eski yağ mümkün olan en kısa sürede değiştirilmelidir.


## Motor Yağı Seçimi

Tavsiye edilen motor yağı için, "Teknik Özellikler" kısmına bakınız. 📄 S. 114

Honda markası taşımayan bir yağ kullanıyorsanız, yağın aşağıdaki standartların hepsini karşıladığından emin olmak için etiketini kontrol ediniz:

- JASO T 903 standardı<sup>\*1</sup>: MA
- SAE standardı<sup>\*2</sup>: 10W-30
- API sınıflandırması<sup>\*3</sup>: SG veya üstü

- <sup>\*1</sup> JASO T 903 standardı 4 zamanlı motosiklet motorları için motor yağları endeksidir. İki sınıf vardır: MA ve MB. Örneğin, aşağıdaki etiket MA sınıflandırmasını gösterir.



- <sup>\*2</sup> SAE standardı yağları viskozitelerine göre sınıflar.
- <sup>\*3</sup> API sınıflandırması motor yağlarının kalitesini ve performans derecesini belirtir. API servis sembolü üzerinde "Enerji Tasarruflu" işareti bulunan yağların haricinde, SG veya daha yüksek yağları kullanınız.

