

Rölatide Durma Sistemi (devam ediyor)

Rölatide Durma Sistemini Etkinleştirme

Rölatide Durma sistemi devrede iken aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde Rölatide Durma sistemi motoru durdurmaya hazır hale gelir ve Rölatide Durma sistemi göstergesi yanar.

- Motor yeterince isındığında
- Motosiklet 10 km/s'nin üstündeki bir hızda sürüldüğünde.

Rölatide Durma Göstergesi

Yanmadığında:  S.196

Motorun Rölatide Durma Sistemi tarafından durdurulması

Rölatide Durma sistemi devrede iken gazı tamamen kapatıldığınızda ve aracı durdurduğunuzda motor durur ve Rölatide Durma göstergesi yanıp söner.



► Motor, Rölatide Durma sistemi tarafından durdurulurken, Marş/Rölatide durma düğmesine basarsanız, Rölatide Durma sistemi devre dışı bırakılır ve motor yeniden çalıştırılır.

► Motor Rölatide Durma sistemi tarafından durdurulduktan sonra aşağıdaki koşullar oluşursa motor yeniden çalıştırılacaktır.

- Yokuşta Kalkış Desteği (HSA) devreye girdiğinde.
- Vites boşça alındığında (N) düşmesine basılarak.
- Motosiklet 5 km/s ya da daha yüksek hızda hareket ettirildiğinde.
- Akü belirtilenden daha fazla boşaldığında.

► Aşağıdaki koşullarda, motor Rölatide Durma sistemi tarafından durdurulmaz.

- Sürücü motosiklete binmediğinde.
- Vites boşta (N) olduğunda.
- Akü zayıf olduğunda veya akünün sıcaklığı düşük olduğunda.
- Yokuşta Kalkış Desteği (HSA) çalıştığında.

Rölatide Durma Sistemi ile İlgili Emniyet Tedbirleri

Rölatide Durma Göstergesi yanıp sönerken motosikletin yanından ayrılmayınız. Motosikletin yanından ayrıldığınızda, daima kontağı O (Kapalı) konumuna alınız.

► Motor Rölatide Durma sistemi tarafından kapatılmışken, seleyi elleriniz ya da vücudunuzla bastırmayınız ve selenin üzerine, motosikletin üzerinde oturan sürücüden başka bir ağırlık bindirmeyiniz.

Sürücü motosiklete binmese bile, sele üzerinde yük varken gaz kelebeği açıldığında veya akü zayıfladığında motor beklenmedik şekilde yeniden çalışacaktır.

Motor, Rölatide Durma Göstergesi Açıkken Rölatide Durma Sistemi Tarafından Durdurulmadığında:  S.196

UYARI

Rölatide Durma Sistemi tarafından uzun süre durdurulmak akünün boşmasına sebep olabilir.